



Özellikler



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



LED EKRAN

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	2.50/2.5
Maksimum Güç (kW/kVA)	2.80/2.8
Nominal Current (A)	10.87
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	1.55
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	1.12
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	0.92
Ses Seviyesi (dB(A))	76



Gürültü Seviyesi (LwA)	96
Kutup Sayısı	2
Yedek Soket	2x16A/250V

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Motor Çıkış (kW)	4,3
Güç (hp)	5,8
Bore ve Stroke mm (in)	70x54
Sıkıştırma Oranı	8,5
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	208
Yakıt Tipi	Benzin
Yağ Kapasitesi l (gal)	0.6
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	15
Start Şekli	İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı

Boyut ve Ağırlık (Açık)

Genişlik mm (ft)	495
Yükseklik mm (ft)	610
Yükseklik (mm)	485
Ağırlık (kg)	46.5